

EPR

Controler electronic

EPR este un controler electronic ce gestioneaza pornirea si oprirea electropompelor pana la 3HP(2,2KW), fiind echipat cu un sistem manual de reglare a presiunii de iesire. Presiunea de start se seteaza automat dupa reglarea manuala a presiunii de iesire.

Aceasta versiune efectueaza protectia la lipsa apa.



Caracteristici tehnice:

- Tensiune de alimentare: 1 x 230V/50Hz.
- Intensitate curent: maxim 16 A.
- Intervalul de reglare Pstart: 1-5 bar.
- Intervalul de reglare Piesire: 2-6 bar.
- Conexiune: 1".
- Temperatura maxima a mediului: 50°C.
- Grad de protectie: IP65.

